



## ICW-1000G WiFi TELEFON

OFİS KULLANICILARININ WiFi BAĞLANTISI OLAN HER NOKTADAN, HER AN, SANTRALIN ABONESİ OLARAK KONUŞABİLMELERİNİ SAĞLAYAN WiFi TELEFON.

### Telefon Özellikleri

- Polifonik Zil Sesi / Titreşimde zil
- Aynı anda zil ve titreşim efektleri
- Titreşim ve zil için kısa yol tuşu
- Ayarlanabilir zil ve ses seviyesi
- Ayarlanabilir ekran ışığı ve süresi
- Gelen/Giden/Cevapsız Çağrılarını Gösterme (100 adet)
- Rehber (30 grup yaratma, 500 adet kişi kaydetme)
- 99 adet hızlı arama
- Çağrı esnasında telefon rehberinden arama yapma
- Otomatik güncelleme sunucusu ile telefon defteri dosyasını senkronize etme
- Son Numarayı Tekrar Arama
- Kısayol Ayarlama
- Çağrı Süresi
- Tarih ve Saat bilgisi
- Ses Seviyesi Kontrolü
- MWI (Bekleyen Mesaj İşareti)
- Alarm/Uyandırma Çağrısı
- Dünya Saati (52 ülke)

- Lokasyon (52 ülke)
- Çağrı Tonu (19 ülke)
- Hesap Makinası
- Lisan : İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Hollandaca Portekizce, İtalyanca
- PC Senkronizasyonu
- Ekran (Arka plan görüntüsü, saat, takvim, kullanıcı adı)
- Kulaklık
- Handsfree

### Çağrı Özellikleri

- Sessize alma (Mute)
- Çağrı bekletme ve aktarma
- Beklemede çağrı
- Çağrı yönlendirme (meşgulde/cevapsızda/ her durumda)
- Arayan numarayı gösterme (Caller ID)
- Arayan numarayı engelleme

### Yönetim

- Otomatik güncelleme - TFTP/ HTTP/ HTTPS

- Manuel Yazılım güncelleme - TFTP/ HTTP/HTTPS
- Web konfigürasyon
- Yönetici/Kullanıcı arayüzü
- PC-SYNC (Web Rehber ile senkronizasyon)
- SYSLOG
- SNMP
- Network / WLAN / RTP / Ping Testi / Donanımsal Bilgiler

### Kablosuz LAN

- WLAN Profili (4 profil desteği, Profil durum ayarı (SSID, Güvenlik, Network : DHCP/Statik IP)
- Güvenlik (WEP 64bits / 128 bits, WPA-PSK / WPA-EAP (WPA and WPA2), 802.1x (EAP-MD5, EAP- TTLS, PEAP, EAP-TLS))
- Dolayım (Roaming)
- QoS için WMM

## VoIP

- Ses Kodekleri: G.711 aLaw / G.711 uLaw / G.729AB
- Haberleşme Protokolü: SIP (RFC3261)
- SIP Proxy Yedekliliği ( 1. Proxy, 2. Proxy)
- Jitter Buffer
- DTMF(Inbound/ RFC2833/ SIP INFO)
- RTP/RTCP

## Fiziksel Özellikler

- Kablosuz IEEE 802.11a/b/g/n
- Frekans bandı: 2.400~2.497GHz, 5.180~5.245GHz, 5.745~5.825GHz
- Kanal: 1~11(FCC), 1~13(ETSI), 1~14(Japonya)
- Data hızı: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 & 54Mbps, 7.2Mbps ~ 72.2Mbps

- Çıkış gücü: 17dBm (802.11b), 15dBm (802.11g), 13dBm (802.11n)
- RX hassaslığı: -95dBm@ 1Mbps
- Ekran 262K TFT color LCD , 320 x 240 piksel, boyut 2.4 inch
- Güç Giriş: 100~240 Vac, 50/60Hz , Çıkış: 5Vdc, 2A
- Pil: Li-ion polimer 1100mAh
- Ahize Tuşları Gönder, Bitir, İptal, 5-yönlü navigasyon tuşu, 4 soft tuş, Tuş Takımı (0 ~ 9, \*, #)
- Boyut (Yükseklik x En x Boy) 5.9 x 1.96 x 0.59 in./15.0 x 5.0 x 1.5cm
- Ağırlık: 3.80oz/108g (pilli) , 3.03oz/86g (pilsiz)
- Çalışma Sıcaklığı: 32~122 ° / 0~50 °
- Bağlı Nem: 10%~85%

## Paket İçeriği

Ahize, Şarj Ünitesi, Şarj yuvası, Güç adaptörü, AC kablosu, Kullanım Kılavuzu

## Standartlar

FCC, CE, UL

### İSTANBUL

T 0 212 355 48 00  
F 0 212 275 40 01  
istanbul@karel.com.tr

### ANKARA

T 0 312 293 01 00  
F 0 312 267 21 05  
ankara@karel.com.tr

### İZMİR

T 0 232 445 55 55  
F 0 232 441 73 73  
izmir@karel.com.tr

### ANTALYA

T 0 242 323 13 13  
F 0 242 323 09 83  
antalya@karel.com.tr

### BURSA

T 0 224 244 74 84  
F 0 224 244 98 00  
bursa@karel.com.tr

### VAN

T 0 432 214 00 30  
F 0 432 214 03 60  
van@karel.com.tr

# KAREL

www.karel.com.tr